

NO:XT2DHKLV1

工业型扫描器 设置手册

设置步骤：

1. 扫描“启动设置”码
2. 扫描“相应的功能设置条码”
3. 扫描“结束设置”码

例如：恢复出厂设置依次“扫描启动设置”条码，“恢复出厂设置”条码，“结束设置”条码



启动设置



恢复出厂设置



结束设置

接口设置



USB



USB-COM



串口

接口说明：

- 1.USB模式:出厂默认设置为USB模式,免驱。
- 2.串口模式:需要配专用的串口线材,且在串口接收软件使用(串口默认设置:波特率:9600、数据位:8位、停止位:1位、校验位:无)。
- 3.虚拟串口:需安装专用驱动。

波特率



9600



19200



115200

说明：串口通讯波特率参数与主机串口软件不一致时，可通过设置码进行修改。

识读模式



触发模式



感应模式



连续模式

结束符



回车



回车换行



TAB



取消结束符

补光灯设置



开启



关闭

瞄准灯设置



开启



关闭

声音设置



开启



关闭

码制设置



开启所有一维



关闭所有一维



开启所有二维



关闭所有二维

故障排除:

若扫描枪不能正常进行工作，请先进行以下检查：

- ①. 检查数据线与主机是否恰当连接，包括数据线的连接以及是否使用原装数据线。
- ②. 检查条码标签质量是否良好，扫描枪可能无法识读褶皱或污损的条码标签。
- ③. 检查扫描枪识读的条码类型是否开启，若未开启，请先开启识读改类型条码、若扫描枪仍然不能正常工作，请联系您的扫描枪技术支持

注意事项:

1. 识读窗口必须保持清洁。供应商对不恰当维护造成的损害免于保修责任；
2. 避免坚硬粗糙的物体磨损或划伤识读窗口；
3. 禁止向窗口喷洒任何液体。
4. 不可直对激光窗口，避免眼睛受到直接照射。